

P 161

PROXIMITY KART OKUYUCU

Makim P 161 Proximity kart okuyucu wiegand çıkışlı, iç ortamlarda kullanılabilen standalone kart okuyucudur.

Yüksek Performans

Şık Kasa

Kolay Kurulum

Hızlı Çalışma Performansı

Turnike Kapı Açma



800 kullanıcı kapasiteli Makim P 161 Standalone Proximity Kart Okuyucu, geçiş kontrol için dizayn edilen şık tasarımlı bir üründür. Kartlı geçiş , şifreli geçiş , kart+şifre geçiş opsiyonları ile turnike kapı açma özelliğine sahip röleli (kuru kontak) okuyucudur.

P 161 proximity kart okuyucu hızlı çalışma performansına sahiptir. Buton olarak kullanılan kart okuyucu, turnike ve kapı açma özelliğine sahiptir. Üst led ışığı olan okuyucu, her işlemde led ile tepki verir.

Bu özellikler ile P 161 Proximity kart okuyucu sadece küçük iş yerleri , evler, apartmanlar, site yönetimi için değil, aynı zamanda fabrikalar , depolar, laboratuvarlar, bankalar, cezaevleri gibi ticari ve endüstriyel uygulamalar için de geçiş kontrolleri için ideal bir üründür. Makim P 161 proximity kart okuyucu kayıt tutulması gerektirmeyen her türlü kapı ve noktalarda kullanılmaktadır. Aynı zamanda wiegand in ile geçiş kontrol paneline bağlanarak , geçiş kontrol sistemine dahil edilebilir.

Kart Kapasitesi	800
Kart	Proximity
İletişim Portalı	Standalone ,Wiegand İn
Röle	Var , Kuru Kontak
Şifre	Var
Çalışma Voltajı	12 V DC

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr